

ACT-700H

Breitband-Handsender

Wechselkopfsystem für dynamische oder Kondensatormikrofone.

ACT-700H59 mit **MU-59A** dynamisch

ACT-700H76 mit **MU-76A** Kondensator

ACT-700H80 mit **MU-80A** Kondensator

Schaltbandbreite	72 MHz
Frequenzbereich	482-698 MHz
Frequenzgruppen	
5UA	482 - 554 MHz
5UB	554 - 626 MHz
Sendeleistung	10 mW / 50 mW
Nennhub	< ±40 kHz
Nebenaussendung	<-55 dBc
Max. SPL	142 dB
Reichweite	> 100 m
Spannungsversorgung	
	2 x AA Batterien oder 1 x 18500 Li-Akku
Betriebsdauer	> 12 h
Gehäuse	Metall (Magnesiumlegierung)
Gewicht	ca. 260 g
Abmessungen	50×262 mm



Der ACT-700H hat zur Befestigung des Mikrofonkopfes ein Innengewinde und die Mikrofonköpfe MU-90A, MU-80A, MU-70A, MU-59A, MU-39A die passenden Außengewinde. Diese Gewinde sind kompatibel mit den Gewinden anderer Hersteller. Mit dem ACT-700H kann man somit Mikrofonköpfe anderer Hersteller verwenden.

Der ACT-700H hat ein universelles Batteriegehäuse. Er kann sowohl mit herkömmlichen AA-Alkaline Batterien als auch mit Li-Ionen Akkus des Typs 18500 betrieben werden.



AA-Batterie-Betrieb



Li-Ionen Akku-Betrieb



Ladekontakte und USB-C Anschluss

Der ACT-700H hat einen USB-C Anschluss über den der Sender direkt, ohne Entnahme der Akkus geladen werden kann. Mit eingelegten AA-Batterien wird nicht geladen.

Der ACT-700H hat Ladekontakte und kann damit direkt mit dem Ladegerät MP-800 geladen werden.

